

XTAR

MC1

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x φορτιστής Xtar MC1
- 1 x Καλώδιο USB
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης
- 1 x Θήκη μεταφοράς
- 1 x Κάρτα εγγύησης

Το όνομα XTAR προέρχεται από το "X-STAR", αντιπροσωπεύοντας τα αναρίθμητα, άγνωστα αστέρια στο σύμπαν και φέρνει στο νου, ένα όραμα ατελείωτης φαντασίας. Το λογότυπο XTAR, ένα σήμα κατατεθέν της Hong Kong XTAR Co.Ltd, περιέχει σφαιροειδή μορφή και χαρακτήρα, που μαζί αντιπροσωπεύουν το σεμνό πνεύμα της εταιρίας μας. Η XTAR στηρίζει τη διαφορετικότητα και οι προσδοκίες μας είναι για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία. Η XTAR πάντα πιστεύει πως η Κίνα έχει ποιότητα.

- Ο MC1 είναι ένας επαγγελματικός, φορητός φορτιστής για μπαταρίες λιθίου, με μικρή εμφάνιση και επίσης micro-USB θύρα φόρτισης.
- Μπορεί να φορτίσει μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350 /18500/18650/18700/22650/25500/26650 3.6/3.7V. Με αλγόριθμο φόρτισης τριών βαθμίδων, χαρακτηριστικό ενεργοποίησης μπαταριών και ανίχνευση της κατάστασης της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο, ο MC1 φορτίζει την μπαταρία έξυπνα και με ασφάλεια.
- Ο MC1 έχει ενσωματωμένη προστασία αντίστροφης πολικότητας και βραχυκυκλώματος. Όταν ο MC1 δουλεύει σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, θα μειώσει το ρεύμα αυτόματα για αποφυγή υπερθέρμανσης. Η λειτουργία ήπιας έναρξης, εμποδίζει βλάβη της μπαταρίας από απότομο μεγάλο κύμα ρεύματος.
- Η ενσωματωμένη λειτουργία ενεργοποίησης επιτρέπει στον MC1 να μπορεί να επαναφέρει τις τελείως αποφορισμένες μπαταρίες.

Παράμετρος Φόρτισης

Είσοδος	5.0V DC/500mA
Συνεχές ρεύμα εισόδου	500 ± 50mA
Τερματισμός τάσης	4.20 ± 0.05V
Τερματισμός ρεύματος	<40mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-40°C

Εκτέλεση:

Ένδειξη LED:

Κόκκινο φως: Η μπαταρία φορτίζεται.

Πράσινο φως: Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

- Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

- Δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία.
- Ενεργοποιείται.
- Αδύναμη σύνδεση.
- Η εσοχή έχει βραχυκύλωμα.

Καθόλου φως: Η πολικότητα της μπαταρίας είναι αντίστροφη.

ΧΡΗΣΗ:

Πριν την φόρτιση, ελέγχετε πως οι τύποι των μπαταριών είναι συμβατοί με τον MC1. Σημείωση: Μπορεί να προκληθεί βλάβη στις μπαταρίες ή στον φορτιστή, αν τοποθετηθούν στον MC1 ακατάλληλες μπαταρίες.

- Συνδέστε στην εξωτερική παροχή ρεύματος του MC1 με το καλώδιο USB. Το LED θα ανάψει πράσινο. Εν τω μεταξύ ο φορτιστής θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Τοποθετήστε μια μπαταρία στην εσοχή φόρτισης. Προσοχή, να τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα. Μόλις το LED ανάψει κόκκινο, ξεκινά η φόρτιση της μπαταρίας.
- Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, ο MC1 σταματά την φόρτιση και το φως LED γίνεται πράσινο. Συνιστάται να αφαιρείτε την μπαταρία από τον φορτιστή, μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Σημείωση:

- Ο MC1 είναι μόνο για χρήση 10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18500/18650/18700/22650/25500/26650 3.6/3.7V επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου. Η προσπάθεια φόρτισης άλλων τύπων μπαταριών, μπορεί να εμπειριέχει κίνδυνο και να βλάψει τις μπαταρίες και τον φορτιστή.
- Κρατήστε τον MC1 μακριά από νερό και υπερβολική σκόνη.
- Μην αποσυναρμολογήστε τον MC1, μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Μην χρησιμοποιήσετε τον MC1, αν έχει σπάσει.
- Καθαρό βάρος: 20g
- Μέγεθος: μήκος 92 x πλάτος 22 x ύψος 26mm

ΕΓΓΥΗΣΗ

Δωρεάν αντικατάσταση σε 15 ημέρες. Θα αντικαταστήσουμε το προϊόν μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς σε περίπτωση εργοστασιακού προβλήματος, με το ίδιο μοντέλο που έχετε αγοράσει. Εάν το μοντέλο έχει διακοπεί θα παραλάβετε ένα προϊόν παρόμοιο ή νεότερης έκδοσης.

12 μήνες δωρεάν επισκευή. Προσφέρεται δωρεάν επισκευή για διάστημα 12 μηνών ανάλογα, από την ημερομηνία αγοράς, σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα λειτουργίας μετά από κανονική χρήση. Εφόσον το προϊόν δε μπορεί να επισκευαστεί τοπικά τότε αποστέλλεται από εμάς στο εργοστάσιο (KINA) για επισκευή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρονική αναμονή από 45 έως και 90 ημέρες.

Εγγύηση περιορισμένης διάρκειας. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα μετά από τα ανάλογα καθορισμένα χρονικά όρια εγγύησης κάθε προϊόντος, τότε ενημερώνεστε για το κόστος των ανταλλακτικών και χρεώνεστε ανάλογα.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα μεταφορικά έξοδα αποστολής από και προς την εταιρεία μας βαρύνουν τον πελάτη και - σε περίπτωση εκτός εγγύησης - τα πιθανά μεταφορικά έξοδα προς και από την Κίνα.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση όχι σωστής χρήσης, άσκησης βίας, πτώσης, αποσυναρμολόγησης κ.ά.

Η εγγύηση για τα set των φακών περιορίζεται μόνο στους φακούς και όχι στα παρελκόμενα αγαθά.

Η εγγύηση ισχύει με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς, το κουτί της συσκευασίας ή την κάρτα όπου αναγράφεται ο σειριακός αριθμός του προϊόντος.

Συμβουλές

- Εξαιτίας των διαφορετικών τύπων μπαταρίας, διαφορετικής χωρητικότητας και βάθους αποφόρτισης, ο χρόνος αναβίωσης της μπαταρίας μπορεί να ποικίλει. Μπαταρίες αποφορτισμένες σε υπερβολικό βαθμό, ίσως να μην μπορούν να αναβιώσουν.
- Ως συμπλήρωμα, μια μπαταρία με τάση 4.1V ή υψηλότερη, τοποθετήστε την στον φορτιστή πριν συνδέσετε στο AC καλώδιο ρεύματος. Αν κάνετε αντίθετα την λειτουργία, ο MC1, πιθανόν, να μην φορτίσει την μπαταρία.
- Συνιστάται να αφαιρείτε την μπαταρία από τον φορτιστή, μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Αν οι μπαταρία μείνει στον φορτιστή μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, ο φορτιστής θα επανεκκινήσει αυτόματα τον κύκλο φόρτισης, μόλις η τάση πέσει κάτω από 4.1V.
- Ο MC1 έχει ολοκληρωμένη προστασία από βραχυκύκλωμα, αν αυτό παρουσιαστεί στην μπαταρία. Σημειώστε πως η προστασία βραχυκυκλώματος προστατεύει τον φορτιστή. Δεν προστατεύει την μπαταρία αν βραχυκυκλώσει εσωτερικά.
- Αν αυτό το εγχειρίδιο έχει διαφορές από την επίσημη ιστοσελίδα, υπερισχύει η επίσημη ιστοσελίδα.

Ιστοσελίδα και Έρευνα γνησιότητας

Έρευνα γνησιότητας: Ένα σύνολο 18 ψηφίων μπορεί να εμφανιστεί ξύνοντας το σήμα καταπολέμησης παραποίησης στο πακέτο. Μετά, εισάγετε το στο αντίστοιχο παράθυρο ερωτήματος, στην στήλη της υπηρεσίας μας, στην επίσημη ιστοσελίδα, για να διακρίνετε την αυθεντικότητα του προϊόντος. Ο σειριακός αριθμός κάνει την ίδια δουλειά.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας για περισσότερες πληροφορίες: www.xtarlight.com

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα άριστα προϊόντα μας. Η ικανοποίηση και η ανταπόκρισή σας είναι ουσιώδεις για την πρόοδό μας.