

XTAR

B20 Flashlight

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

1 x Φακός XTAR B20 II XM-L2 U3 LED 1100 Lm Sport

1 x Ανοξείδωτο Κλιπ

1 x Λουρί

1 x Χειρολαβή

1 x Ανταλλακτικό o-ring (δαχτυλίδι)

1 x Εγχειρίδιο χρήσης

1 x Κάρτα εγγύησης

Η Hong Kong XTAR Co.Ltd («XTAR») ιδρύθηκε το 2007, με επίκεντρο εργασιών τους φορτιστές, τους φακούς, την έρευνα και την ανάπτυξη των μπαταριών. Με τα χρόνια, η XTAR αναπτύχθηκε και εξαπλώθηκε γρήγορα και τώρα χρησιμοποιεί τις απαιτούμενες και ειδικευμένες ικανότητες της στην προχωρημένη τεχνολογία των φορτιστών και των φακών. Μέχρι σήμερα, η XTAR κατέχει περισσότερες από 20 πατέντες και τα προϊόντα XTAR χρησιμοποιούνται σε πάνω από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α, του Ηνωμένου Βασιλείου, την Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία και Αυστραλία. Το όνομα XTAR προέρχεται από το «X-STAR» και αντιπροσωπεύει τα αναρίθμητα και άγνωστα αστέρια του σύμπαντος, ενώ φέρνει στο νου το όραμα της αχαλίνωτης φαντασίας και προσδοκίας. Το λογότυπο XTAR αποτελείται από μια ελλειπτική φιγούρα και χαρακτήρα, που και τα δύο μαζί αποτελούν το απλό πνεύμα της εταιρείας μας. Η XTAR δέχεται την διαφορετικότητα και οι φιλοδοξίες μας είναι η διαρκής ανάπτυξη και πρωτοπορία. Οι φορτιστές μπαταριών και οι φακοί μπορούν να είναι κοινά, καθημερινά αντικείμενα, αλλά τα στοιχεία που κάνουν την XTAR και τα προϊόντα XTAR μοναδικά, είναι ο δημιουργικός σχεδιασμός μας, η υψηλή ποιότητα και η πιστή στήριξη του τομέα των μεταπωλήσεων. Η XTAR προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη σας, με το να ξεπερνά τις προσδοκίες σας, σε όλους αυτούς τους τομείς. Όπως τα αστέρια φωτίζουν το νυχτερινό ουρανό έτσι και η XTAR θα φωτίσει τη ζωή σας!

Ο XTAR B20 είναι ένας πολυλειτουργικός φακός για μπαταρίες μεγέθους 18650/18700 απλής χρήσης, που λάνσαρε η εταιρεία XTAR, το Δεκέμβριο του 2014. Με LED CREE XM – L2U3 και με υψηλή αποδοτικότητα του κυκλώματος σταθερού ρεύματος, ο B20 παράγει ισχυρή δέσμη. Η ενσωμάτωση της άριστης διάχυσης θερμότητας, βοηθά στην παράταση ζωής του LED. Ο διακόπτης στο πίσω μέρος του φακού (tailcap), με τη στιγμιαία ενεργοποίηση, μπορεί να αλλάξει τις λειτουργίες φωτισμού με ένα απλό πάτημα, εύκολα. Τα επιχρυσωμένα διπλά σπειρώματα στο σχεδιασμό, αποτρέπουν την ξαφνική απενεργοποίηση του φακού ή την αυτόματη αλλαγή λειτουργιών φωτισμού, εξαιτίας αδύναμης σύνδεσης ή ισχυρών δονήσεων.

Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικά

Πρότυπο ANSI	Επίπεδα Φωτισμού				
	τούρμπο	υψηλή	μεσαία	χαμηλή	φλας
Φωτεινότητα	1100Lm	600Lm	250Lm	30Lm	250Lm
Χρόνος λειτουργίας (με XTAR 18650 3100mah μπαταρία)	3.3h	3.5h	8.5h	75h	-
Εμβέλεια	230m				
Μέγιστη ένταση	13225cd				
Ανθεκτικότητα σε χτυπήματα	1.5 μέτρο				
Στεγανότητα	IPX8				
LED	CREE XM-L2 U3				
Υλικό περιβλήματος	Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου Αεροπορικού τύπου 6N01. Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης Τύπου III ενάντια στις γρατζουνιές				
Τάση λειτουργίας	2.75 – 4.2V				
Μπαταρία	1 x 18650/18700 μπαταρία λιθίου				
Διακόπτης	Στρατιωτικού τύπου διακόπτης στο πίσω μέρος του φακού (tailcap)				
Μέγεθος	Ø34.5mm (διάμετρος κεφαλής) x Ø25.4mm (διάμετρος σώματος) x 140.5mm (μήκος)				
Καθαρό βάρος	120g (χωρίς μπαταρία)				
Πρόσθετες λειτουργίες	Επιλογή Μνήμης				

Σημείωση: Ο B20 αλλάζει αυτόματα από την turbo λειτουργία στην υψηλή, μετά από 5 λεπτά κανονικής χρήσης άρα ο αναφερόμενος χρόνος διάρκειας της turbo λειτουργίας είναι ο συνολικός χρόνος. Οι παραπάνω αναφερόμενες παράμετροι προέρχονται από εργαστηριακές δοκιμές και είναι κατά προσέγγιση. Οι παράμετροι μπορούν να ποικίλουν μεταξύ φακών/φορτιστών/μπαταριών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθέτηση της μπαταρίας: Ξεβιδώστε το tail cap.

Εισάγετε μια μπαταρία μεγέθους 18650/18700 με το θετικό πόλο προς την κεφαλή του φακού. Έπειτα βιδώστε ξανά το tail cap, σφιχτά.



Εναλλαγή/επιλογή λειτουργιών:

- Ο διακεκομμένης ροής διακόπτης στο tail cap ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φακό B20 και παρέχει στιγμιαία λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε το φακό, πιέστε το διακόπτη, μέχρι να ακούσετε «κλικ». Για να απενεργοποιήσετε το φακό, πιέστε το διακόπτη μέχρι να ακούσετε «κλικ» ξανά.
- Επιλογή λειτουργιών φωτισμού:**
 - Πατήστε το διακόπτη στο tail cap, για να αλλάξετε τους τρόπους φωτισμού, με τη διάταξη high/turbo/mid/low. Όλοι οι τρόποι ενεργοποιούν τη λειτουργία μνήμης,

που πραγματοποιείται σε 3 δευτερόλεπτα, μετά την απενεργοποίηση του φακού. Σε αυτή την περίπτωση ο φακός, κατά την επανεκκίνησή του, θα πάρει την τελευταία επιλεγμένη λειτουργία.

- Όταν το φως είναι σβηστό, πατώντας διπλά το διακόπτη, πολύ γρήγορα, θα ξεκινήσει η κρυφή λειτουργία σήματος κινδύνου (χωρίς τη λειτουργία μνήμης). Απενεργοποιήστε τον B20, ενώ βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας του σήματος κινδύνου. Κατά την επανεκκίνηση του, ο φακός θα γυρίσει στην υψηλή λειτουργία.

Σημειώσεις: 1. Μην αποσυναρμολογείτε την κεφαλή ακτινοβολίας, διαφορετικά το αντανakλαστικό κάτοπτρο ή το LED θα χαλάσουν.
2. Μη στρέφετε την δέσμη κατευθείαν στα μάτια. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, ακόμα και τύφλωση.

Συμβουλές

- Συνιστώνται οι εξειδικευμένες μπαταρίες προστασίας XTAR.
- Όταν ο B20 δεν χρησιμοποιείται για αρκετό καιρό, συνιστάται η αφαίρεση των μπαταριών από τη μονάδα.

Συντήρηση

- Χρησιμοποιείτε κατάλληλες μπαταρίες. Προτείνονται οι λιθίου μπαταρίες προστασίας της XTAR.
- Αν ο φακός δε χρησιμοποιείται ή οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί, προτείνεται η αφαίρεσή τους.
- Αντικαταστήστε τα μονωτικά o-rings μόλις φθαρούν. Λιπαίνετε τακτικά τα o-rings, για να διατηρήσουν την αντοχή τους στο νερό.
- Καθαρίζετε τακτικά όλες τις ηλεκτρικές επαφές.

Επίλυση προβλημάτων

Πιθανό πρόβλημα	Λύση
Εξάντληση μπαταριών ή λάθος τοποθέτηση	Τοποθέτηση πλήρως φορτισμένων μπαταριών με τον θετικό πόλο προς την κεφαλή.
Κύκλωμα, κακή σύνδεση του PCB ή άλλης επαφής. Σπάσιμο κομματιών ή αποσύνδεση της κεφαλής, του σώματος ή άλλων πιθανών κομματιών.	Έγχυση γράσου σιλικόνης και σφίξιμο του φακού.

Αν ο φακός ακόμα αδυνατεί να λειτουργήσει, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου έγινε η αγορά, για το σέρβις της εγγύησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ XTAR

- Μετά από κάθε χρήση του φακού και επαφής με το θαλασσινό νερό ή με νερό πισίνας απαιτείται καλό πλύσιμο με γλυκό χλιαρό νερό, σκούπισμα με πανί μικροϊνών και στέγνωμα σε σκιερό μέρος.
- Εάν μετά την κατάδυση ο φακός παραμένει βρεγμένος ειδικά μαζί με άλλα αξεσουάρ (π.χ. βατραχοπέδιλα, πετσέτα,

κλπ), υπάρχει κίνδυνος να απομακρυνθεί η ανθεκτική ανοδίωσή του. Σε αυτή την περίπτωση δεν καλύπτεται από τη διετή εγγύηση.

- Ο καθαρισμός του εσωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος, των σπειρωμάτων και του κατόπτρου πρέπει να γίνεται με μπατονέτα εμποτισμένη σε ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ (IPA).
- Προτείνεται πριν την επαφή με το νερό να έχουμε βάλει στα σπειρώματα XTAR λιπαντικό λάδι για φακούς.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Δωρεάν αντικατάσταση σε 15 ημέρες. Θα αντικαταστήσουμε το προϊόν μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς σε περίπτωση εργοστασιακού προβλήματος, με το ίδιο μοντέλο που έχετε αγοράσει. Εάν το μοντέλο έχει διακοπεί θα παραλάβετε ένα προϊόν παρόμοιο ή νεότερης έκδοσης.

24 μήνες δωρεάν επισκευή. Προσφέρεται δωρεάν επισκευή για διάστημα 24 μηνών ανάλογα, από την ημερομηνία αγοράς, σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα λειτουργίας μετά από κανονική χρήση. Εφόσον το προϊόν δε μπορεί να επισκευαστεί τοπικά τότε αποστέλλεται από εμάς στο εργοστάσιο (KINA) για επισκευή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρονική αναμονή από 45 έως και 90 ημέρες.

Εγγύηση περιορισμένης διάρκειας. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα μετά από τα ανάλογα καθορισμένα χρονικά όρια εγγύησης κάθε προϊόντος, τότε ενημερώνεστε για το κόστος των ανταλλακτικών και χρεώνεστε ανάλογα.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα μεταφορικά έξοδα αποστολής από και προς την εταιρεία μας βαρύνουν τον πελάτη και - σε περίπτωση εκτός εγγύησης - τα πιθανά μεταφορικά έξοδα προς και από την Κίνα.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση όχι σωστής χρήσης, άσκησης βίας, πτώσης, αποσυναρμολόγησης κ.ά.

Η εγγύηση για τα set των φακών περιορίζεται μόνο στους φακούς και όχι στα παρελκόμενα αγαθά.

Η εγγύηση ισχύει με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς, το κουτί της συσκευασίας ή την κάρτα όπου αναγράφεται ο σειριακός αριθμός του προϊόντος.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ:

Παρακαλούμε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες:
www.xtarlight.com

Έρευνα γνησιότητας: ένα σύνολο από 18 αριθμητικά ψηφία αποκαλύπτεται, μόλις ξύσετε την ετικέτα πάνω στη συσκευασία του προϊόντος μας. Μετά, εισάγετε το σύνολο των αριθμών στο αντίστοιχο παράθυρο ερωτήματος, στη στήλη υπηρεσιών της επίσημης ιστοσελίδας μας, για να εξακριβώσετε την αυθεντικότητα του προϊόντος. Ο σειριακός αριθμός έχει την ίδια χρησιμότητα.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα υπέροχα προϊόντα μας. Η ικανοποίηση και η εποικοδομητική κριτική σας είναι απαραίτητες για την εξέλιξή μας.